

Código do produto

F07440

LEITOR PROXIMIDADE SKYLINE
V

Referência

7440

EAN

8424299074405

Descrição.

Descrição

- Leitor que permite a abertura da porta aproximando-a de um cartão de proximidade ou porta-chaves. Somente cartões ou porta-chaves autorizados operarão o dispositivo. Nenhum contato físico é necessário.
- Leitor de proximidade que, através de uma configuração de dipswitches (SW2) que incorpora, pode funcionar em sistema autónomo ou centralizado.

Configuração como AUTÔNOMA.

- Capacidade para até 400 cartões de utilizador ou porta-chaves.
- Leitor e controlador integrados no mesmo módulo.

Configuração como CENTRALIZADO MDS-AC Plus.

- Leitor de proximidade com capacidade de até:
 - 1020 cartões/porta-chaves de utilizador com central MDS (ref. 2405).
 - 2048 cartões/porta-chaves de utilizador com central AC Plus (ref. 4410).
- Leitor e controlador integrados no mesmo módulo.

Configuração como CENTRALIZADA com protocolo Wiegand 26 ou Data/Clock.

- Ao iniciar o leitor se estiver no modo:
 - Wiegand-26, o LED "+" acenderá por 1 segundo.
 - Dados/Relógio, o LED "-" acenderá por 1 segundo.
- Leitor de proximidade com capacidade de até:

- 1020 cartões/porta-chaves de utilizador com central MDS (ref. 2405).
- 2048 cartões/porta-chaves de utilizador com central AC Plus (ref. 4410).
- Necessita de controlador de porta (ref. 4420) para ligação e funcionamento.
- Confirmação acústica e visual através de LEDs sinalizando a aceitação ou rejeição do cartão apresentado.
- Módulo de controlo de acessos, a incorporar nas centrais de intercomunicação/vídeo-porteiro SKYLINE e CITYLINE.
- Recomendado para ambientes internos e externos.

Detalhes Técnicos Adicionais

Características Técnicas AUTÔNOMAS:

- Não requer contato físico com leitor de cartão. Distância de leitura de 5 cm (cartão) ou 1,5 cm (chaveiro).
- Informação acústica e visual das ações.
- A programação manual ou via PC (registro/exclusão do cartão) é muito simples.
- Sensor de porta e controle do botão de saída
- Saída de relé.
- Acionamento do acionamento da porta por relé com tempo programável. Programável de 1 a 99 seg.
- LEDs de sinalização (ajuda na programação e status).

Programação Autônoma – Pode ser feita de 3 formas:

- Por MasterCard.
- Teclado de programação privada.
- Programas para PC.

Características Técnicas do MDS-AC Plus CENTRALIZADO: -

Não requer contato físico com leitor de cartão. Distância de leitura de 5 cm (cartão) ou 1,5 cm (chaveiro). - Informação acústica e visual das ações.

- Entrada de botão de abertura de porta, entrada de sensor de porta e relé de abertura de porta (C, NA, NC, livre de potencial).
- Fiação do Leitor – Unidade Central: 2 fios (alimentação) + par trançado blindado (dados). Numa instalação com vários leitores podem ser ligados em cascata.
- Possui dipswitch (SW1) para configurar: • Número da porta (chaves 1..5): o número de acesso/porta (0..31).
 - Interruptor 6: Sem função.
 - Abertura de abertura da porta (interruptores 7..8): dependendo da instalação:
- Tempo de abertura do desbloqueio da porta (seg.) em MDS.
- Na configuração do software AC Plus (interruptores sem função).
- Conector CN3: Conector do teclado.
- Os abridores de porta podem ser conectados diretamente ao leitor e para instalações de segurança máxima utilizar o relé decodificador.

Programação Centralizada A programação é efectuada a partir do software PC correspondente à central instalada (ref. 2405 ou ref. 4410).

Características Técnicas CENTRALIZADAS com protocolo Wiegand 26 ou Data/Clock:

- Não requer contato físico com leitor de cartão. Distância de leitura de 5 cm (cartão) ou 1,5 cm (chaveiro).
- Informação acústica e visual das ações.
- Os leitores Wiegand (WG) ou Dados/Relógio permitem dotar a instalação de maior segurança anti-sabotagem ao não conectar o mecanismo de abertura da porta ou a conexão do botão de saída ao leitor. Todos os dispositivos estão conectados ao controlador de porta e, portanto, estão fora do alcance de manipulação. O controlador de porta será instalado no interior (zona segura) e o leitor no exterior.
- O leitor pode ser usado com outros controladores de porta que utilizem os protocolos Wiegand 26 (WG) ou Dados/Relógio.
- Fiação: 7 fios para o controlador da porta.
- Para mais informações, consulte Características Técnicas do controlador de porta.

Programação Centralizada A programação é efectuada a partir do software PC correspondente à central instalada (ref. 2405 ou ref. 4410).

Especificações Dimensões V (AxV mm): 105,2 x 47,5 Proteção ambiental (IP): 52 Proteção contra choques (IK): 07 Fonte de alimentação (V): Autônoma: 12V (ac/dc). Centralizado: 12Vdc Consumo (mA) sem destravamento: 90 Temperatura de operação: -15 a 55°C

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
105 x 48	0.240158	13,5x10x6	GENERICA

Tecnologia de controle de acesso

PROXIMIDAD

Manuais

- 970112 Normativa Modulo radiofrecuencia V05_25.pdf
- 97597Ac Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ec Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Fc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ic_Lector_Proximidad_Autonomo_NCity_V09_16.pdf
- 97597Pc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf

- 97597Yc Lector de proximidad V06_25.pdf
- 97598d Lector de proximidad centralizado V08_25.pdf

Acessórios



F02336

CARTÃO Proximidade C/BANDA MAG.
EM



F23361

CARTÃO PROXIMIDADE S/BANDA
MAG. EM



F04515

CHAVEIRO PROXIMIDADE EM



F02306

TECLADO PROGRAMAÇÃO PRIVATE