



Código do produto

F03254

## PROGRAMADOR DUOX PLUS

Referência

3254

EAN

8424299032542

## Descrição.

## Descrição

O programador de instalação DUOX é um dispositivo, destinado a serviços técnicos e instaladores, que permite verificar o estado de uma instalação DUOX.

Possui 2 modos de operação:

## MODO CONSOLA

Permite programar e verificar o estado da programação dos dispositivos do sistema DUOX, seja na própria instalação em funcionamento ou na bancada.

Neste caso, é necessário fornecer energia ao programador DUOX através da porta USB integrada.

## MODO ANALISADOR DE INSTALAÇÃO

Permite a análise de incidentes (análise de comandos, frames de dados e seus níveis de tensão) e verificação de componentes de uma instalação específica, já em andamento.

É alimentado, neste caso, pela própria instalação.

**Sistema DUOX:** é o primeiro sistema totalmente digital em tecnologia de dois fios não polarizados. É o sistema tecnologicamente

mais avançado do mundo, permitindo instalação rápida com apenas dois fios. Sistema de instalação mais simplificado e avançado do mercado. Maximiza as capacidades dos sistemas de intercomunicação graças à transmissão de áudio digital, sendo capaz de gerir dois canais de conversação simultâneos.

DUOX oferece a máxima simplicidade de instalação que permite a transmissão de todos os sinais: potência, áudio e dados com capacidades máximas.

Permite que você gerencie:

- De 1 a 999.999 casas:
  - Chamadas dos Botões do Pannel: 99
  - Chamadas do teclado:
    - Subbloco: 99.
    - Bloco: 9999.
    - Admissão Geral: 999999.
- De 1 a 10 pratos:
  - Chapas de matrícula:
    - Ingressos Gerais: 10.
    - Bloco: 10.
    - Subbloco: 10.

Distância máxima do primeiro acesso à última habitação: 300 m.

Com DUOX você tem a máxima versatilidade, graças à estabilidade e robustez na transmissão do sinal deste sistema totalmente digital que evita possíveis reflexões e interferências na instalação.

O amplificador DUOX inclui um sintetizador de voz como padrão. Quando o abridor de porta é acionado, é emitida a mensagem: "porta aberta, feche após entrar".

Podem ser instalados até 3 telefones em cada residência.

Os terminais residenciais requerem uma programação simples que se realiza a partir da placa de rua. Através desta programação é atribuído um código de chamada a cada terminal (telefone).

A comunicação é privada.

#### **Cabeamento:**

Qualquer tipo de cabo pode ser selecionado: paralelo, par trançado e UTP CAT5 em novas construções, e você pode até usar a fiação existente em obras de substituição (5 fios, campainha de 2 fios ou cabo 4+N antigo).

2 fios sem polaridade.

Recomenda-se consultar a tabela seção-distância-terminal-fonte de alimentação.

Distância máxima do primeiro acesso à última habitação: 300 m.

#### Detalhes Técnicos Adicionais

Potência: 18 Vcc

#### Detalhes.

---

| Peso embalado do produto (kg) | Medidas de embalagem (cm) | Tecnologia de VP |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 0.3058556                     | 7x21x13,7                 | DUOX             |

#### Manuais

- 97731 Programador  
DUOX ref 3254  
V02\_14.pdf