



Código do produto

F55270

BOT. MARINE CONNECT DUOX PLUS DIG. DESF.

Referência

55270

EAN

8424299552705

Descrição.

Descrição

BOTONEIRA MARINE COM AMPLIFICADOR DUOX PLUS CONNECT

Inclui o módulo amplificador DUOX PLUS CONNECT e o módulo CONNECT. Esses 2 módulos permitem que a instalação seja conectada via 4G.

Ela é instalada como qualquer outra placa, sem necessidade de ativação.

A botoneira CONNECT é compatível com todos os produtos DUOX PLUS.

A botoneira CONNECT permite que você utilize o encaminhamento de chamadas nos apartamentos do edifício, independentemente do terminal de apartamento instalado.

Em residências de áudio pode ser utilizado com a referência telefônica CONNECT 34440, 34520 ou 34500.

Em videocasas pode ser utilizado com monitores sem WiFi referências 9445, 9455, 9448, 9458, 9468, 9478.

O serviço de encaminhamento de chamadas é oferecido em um modelo de assinatura. Existem planos pagos e gratuitos.

SEM CUSTO ADICIONAL

Solução de conectividade acessível a todos, já que a conexão 4G não acarreta custos adicionais para a comunidade de vizinhos.

O MELHOR SERVIÇO PREDITIVO

Graças à conectividade da placa CONNECT®, o instalador poderá detectar incidentes remotos com antecedência.

MÁXIMA PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE

Na FERMAX, valorizamos a segurança e a privacidade. Todas as comunicações através do sistema CONNECT® são realizadas em estrita conformidade com a lei de proteção de dados.

UMA ENTRADA INTELIGENTE...UMA CASA CONECTADA

Dependendo de suas necessidades, cada morador pode escolher entre duas opções para usufruir do serviço de encaminhamento de chamadas para celular.

MyCONNECT - UMA INSTALAÇÃO MONITORADA

MyCONNECT é um portal web que permite gerenciar remotamente instalações DUOX PLUS feitas com uma placa CONNECT®.

É uma nova ferramenta para o instalador que irá evoluir e abrir um mundo de possibilidades, oferecendo novas funcionalidades para a gestão remota das suas comunidades graças à conectividade da instalação e à potência da tecnologia DUOX PLUS.

Sua instalação está sempre atualizada graças às atualizações automáticas de firmware.

Vantagens

- Inventário de instalações com identificação CONNECT® e geolocalização.
- Acesso a cada instalação e consulta dos detalhes do material instalado.
- Acesso restrito protegido por nome de usuário e senha.
- Acesso remoto de qualquer lugar e dispositivo usando um navegador da web.
- Fácil registro das instalações feitas através da simples leitura do código do amplificador com a câmera do celular.
- Economia em custos de deslocamento por poder detectar remotamente a causa do incidente, aumentando a satisfação das comunidades e usuários.
- Placa Marinha.

MARINE é a botonoeira antivandalismo da Fermax. É feito de aço inoxidável com 2,5 mm de espessura. Aço tipo AISI 316L. Marine é a escolha perfeita para instalação em locais com condições climáticas extremas ou em ambientes perigosos, climas úmidos ou corrosivos.

As botoneiras marine não incluem a caixa de montagem embutida ou de superfície. Isso deve ser solicitado separadamente. As botoneiras de superfície incluem viseira protetora.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para um encaixe perfeito, foi utilizado um conjunto de espaçadores ref. 2289 para cada duas placas instaladas entre suas caixas embutidas.

Cor aço.

Instalados nas entradas dos edifícios, eles permitem a comunicação com as residências, abertura de portas, chamada de porteiro, etc.

Inclui uma câmera GRANDE ANGULAR COLORIDA com iluminação integrada e um sistema de regulação de foco da câmera. O ajuste da imagem da câmera pode ser feito no menu do visor.

Display gráfico de 3,5" em quadros digitais:

- Ativação por sensores de presença.
- Diretório eletrônico de moradores. Permite a busca e visualização da lista de vizinhos (diretório eletrônico).
- Configuração de menu pelo teclado.
- Os botões de navegação também permitem que você navegue pelo menu de programação.
- Pictogramas informativos (OneToOne) do status da comunicação (chamando, em comunicação, porta aberta, canal ocupado).
- Enviando imagens, logotipos e mensagens personalizadas.
- A chamada para o domicílio pode ser feita de duas formas:
 1. Inserindo o código correspondente atribuído à casa + a tecla "campainha".
 2. Pesquisando no diretório eletrônico do usuário (botões de navegação) e uma vez encontrado pressionando a tecla "campainha".
- Possibilidade de chamada alfanumérica para o domicílio.

Teclado:

- O teclado de metal é feito de zamak. Possui luz de fundo permanente.
- A porta pode ser aberta através do teclado digitando um código PIN previamente programado. O número de usuários/códigos diferentes no DUOX PLUS é 10.000.

Leitor de proximidade DESFIRE:

- Leitor de proximidade com tecnologia DESFIRE (operando a 13,56 MHz) com criptografia FERMAX por padrão.
- Sistema RFID seguro para evitar cópia de identificadores (chaveiros ou cartões).
- 2 modos de operação:
 1. Permite até 400 usuários no modo autônomo => Relé de saída conectado à BS, - do amplificador.
 2. Permite até 10.000 usuários no modo centralizado (Wiegand-26 / Data Clock) => Conector CN2 conectado ao Display Gráfico Eletrônico (DEG).

Sistema: DUOX PLUS (2 fios digitais)

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
2.40159	8,2x49,6x16,4	DUOX	PROXIMIDAD

Manuais

- 970112 Normativa Modulo radiofrecuencia V05_25.pdf
- 970206E Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970206P Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970207 Lector Proximidad Centralizado DESFIRE NCity V01_21.pdf
- 970296d Placa Amplif DUOX PLUS Connect V04_26.pdf
- 97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf
- 97869Eh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf