



Código do produto

F73892

BOTONEIRA CITY DESFIRE DUOX PLUS 1 INQ

Referência

73892

EAN

8424299738925

Descrição.

Descrição

Instalados nas entradas dos edifícios, eles permitem a comunicação com as residências, abertura de portas, chamada para a portaria, etc.

Placa CityLine.

Cityline é a linha de placas de sinalização de rua de "perfil contínuo" para edifícios.

Este modelo de placa é mais robusto e de maior qualidade estética e funcional. O design integra, em sua versão videoporteiro, as funções de áudio e vídeo em um único módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil curvo-convexo, mantendo as mesmas características do seu antecessor, o City Classic. Há total compatibilidade entre ambos os modelos, garantindo substituição e reposição imediatas.

É feito de alumínio anodizado, altamente resistente às intempéries e mudanças climáticas (IP43 IK07). Incorpora novos materiais como zamak cromado nos cabecotes e botões de pressão.

A parte frontal do amplificador é feita de alumínio e o interior é protegido por uma grade de aço inoxidável.

Inclui uma câmera GRANDE ANGULAR COLORIDA com iluminação integrada e um sistema de regulagem de foco da câmera. A imagem da câmera pode ser ajustada de várias maneiras:

- Através da configuração assistida por voz incluída no próprio módulo amplificador.
- Conexão temporária de um teclado (ref. 7439).
- Por meio do programador DUOX conectado localmente.

Os painéis Cityline não incluem a caixa embutida ou de superfície. Isso deve ser solicitado separadamente.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para encaixá-los perfeitamente, é necessário utilizar um conjunto de espaçadores para cada duas placas instaladas entre suas caixas embutidas.

Cor alumínio.

Botões de chamada em zamak injetado com acabamento cromado, alinhados ao perfil curvo da placa. Tabacaria ao ar livre. Equipado com contatos especiais banhados a ouro que proporcionam maior durabilidade.

O acionamento do botão de chamada é confirmado por um aviso acústico emitido pelo amplificador.

Os botões incluem um porta-cartão de policarbonato (acesso frontal) para guardar uma etiqueta com o nome do proprietário e o número da porta. A iluminação integrada permite que você veja os portadores do cartão, mesmo na escuridão total.

O painel externo inclui o **módulo de proximidade DESFIRE** da Fermax. Essa tecnologia permite que identificadores (cartões e chaveiros) sejam protegidos contra possível clonagem ou cópia. Isso **garante acesso seguro à casa**, evitando entrada não autorizada.

Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

Consumo de iluminação LED: 3,5 mA por suporte de cartão.

Vídeo:

- Sensor: CMOS colorido de 1/3".

- Pixels efetivos > 340K. (a câmera captura 720x480)
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Como possui LEDs, não é necessária iluminação adicional.
- S/N >45dB.
- Taxa de quadros 25 fps.
- Resolução > 368x288 pixels.
- Codec de vídeo: H264 Highline Profile
- Íris automática.
- BLC automático.
- Ângulo de visão 120° horizontal, 80° vertical.
- Correção olho de peixe.
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Prato **série 4**.

- Medidas da placa: 130x199 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 115x185x45 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície: 130x199x33 mm (largura-altura-profundidade).

Fonte de alimentação: 18-24 Vdc

Classificação IP43

Grau IK07

Direção de potência de áudio casa-rua: 2W

Potência de áudio da rua para casa: 0,15 W

Volume ajustável em ambas as direções

Temperatura de operação: -25 a 70 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
0.847996	6,9x20x26,7	DUOX	PROXIMIDAD

Manuais

- 970206A Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf

- 970206E Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970206F Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970206I Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970206P Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf
- 970314 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970358 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970359 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970360 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf